HORKE

HK300-DK专用说明书



人机互联 传动世界 触动未来

HK300-DK 雕刻机专用说明书

感谢您使用汇科 HK300-DK 雕刻机专用系列变频器。

一、 相关参数

相关参数如下表：

功能码	名称	设置值	范围
P.069	应用宏	8	8：雕刻机宏
P.003	主频率源 X 选择	5	5：多段指令
P.012	最大频率	400.00Hz	50.00Hz～650.00Hz
P.014	上限频率	400.00Hz	0.50Hz～P.012Hz
P.035	加减速时间参考值	400.00Hz	1.00Hz～650.00Hz
P.057	重新上电是否自启动	1	0：无效
			1：有效
P.101	DI1 功能选择	11	0～199
P.102	DI2 功能选择	12	0～199
P.103	DI3 功能选择	13	0～199
P.104	DI4 功能选择	14	0～199
P.155	模拟量输入 1(AI1)最小输入	1.0%	0.0%～100.0%
P.406	自定义频率点 1	8.00Hz	0.00Hz～650.00Hz
P.408	自定义频率点 2	40.00Hz	0.00Hz～650.00Hz
P.410	自定义频率点 3	80.00Hz	0.00Hz～650.00Hz
P.412	自定义频率点 4	160.00Hz	0.00Hz～650.00Hz
P.414	自定义频率点 5	240.00Hz	0.00Hz～650.00Hz
P.416	自定义频率点 6	320.00Hz	0.00Hz～650.00Hz
P.439	失速调节模式	1	0～1
P.440	失速调节功能选择	2	2：电压调节
P.603	电机 1 额定频率	400.00Hz	1.00Hz～650.00Hz
P.607	电机 1 额定转速	24000rpm	1rpm～65535rpm
P.1000	第 0 段指令	0.0%	-100%～100.0%

P.1001	第 1 段指令	25.0%	-100%～100.0%
P.1002	第 2 段指令	37.5%	-100%～100.0%
P.1003	第 3 段指令	50.0%	-100%～100.0%
P.1004	第 4 段指令	62.5%	-100%～100.0%
P.1005	第 5 段指令	75.0%	-100%～100.0%
P.1006	第 6 段指令	87.5%	-100%～100.0%
P.1007	第 7 段指令	100.0%	-100%～100.0%
P.1016	第 0 段指令给定方式	1	0：P.1000
			1：模拟量通道 1

二、产品技术参数

型号	功率	输出电流	结构代号	重量	冷却方式	备注
HK300-DK 2S1.5GC	1.5kW	7A	H1	1kg	风冷	壁挂式
HK300-DK 2S2.2GC	2.2kW	10A	H1	1kg	风冷	壁挂式
HK300-DK 2S3.7GC	3.7kW	15A	H2	2kg	风冷	壁挂式
HK300-DK 2S4.0GC	4.0kW	17A	H2	2kg	风冷	壁挂式
HK300 -DK 4T1.5GC	1.5kW	4A	H1	1kg	风冷	壁挂式
HK300 -DK 4T2.2GC	2.2kW	6A	H1	1kg	风冷	壁挂式
HK300 -DK 4T3.7GC	3.7kW	9A	H2	2kg	风冷	壁挂式
HK300 -DK 4T5.5GC	5.5kW	13A	H3	3kg	风冷	壁挂式
HK300 -DK 4T7.5GC	7.5kW	17A	H3	3kg	风冷	壁挂式
HK300 -DK 4T11GC	11kW	25A	H4	4kg	风冷	壁挂式
HK300 -DK 4T15GC	15kW	32A	H4	4kg	风冷	壁挂式

电话：400-600-3499
邮箱：info@horkedrives.com
网址：http://www.horkedrives.com
地址：中国·山东·威海·南海新区蓝色创业谷

20200701A01